

Security Access Control

■ ■ 感應式卡機

產品特色

- 內建看門狗(Watchdog)防止當機
- 高速通訊，反應速度快
- 多彩高亮度LED，方便遠距識別
- 具備雙LED及蜂鳴器
- 蓋開偵測功能，提供設備破壞告警
- 內建2組繼電器可連接電鎖及警報器
- 內建2組輸入接點可連接磁簧及開門按鈕或警報接點
- 具備實時時鐘(Real Time Clock)
- 輕鬆整合其他廠牌門禁系統
- 配合按鍵可作為密碼輸入

產品規格

型 號	AR1000	AR1000K	AR1100	AR1100K
感應頻率	13.56MHz	13.56MHz	125KHz	125KHz
讀卡格式	Mifare (ISO14443A)	Mifare (ISO14443A)	EM	EM
讀卡距離	5 - 10cm	5 - 10cm	6 - 15cm	6 - 15cm
通訊介面	RS-485			
通訊速率	57600, No Parity, 8 data bit, 1 stop bit			
指 示 燈	高亮度多彩LED燈 x 1 / 雙色LED燈 x 1			
按 鍵	無	13鍵 (0-9, *, #, 門鈴)	無	13鍵 (0-9, *, #, 門鈴)
輸入接點	3組數位輸入(磁簧 x 1, 開門按鈕 / 警報偵測 x 1, 蓋開偵測 x 1)			
輸出接點	2組繼電器輸出 (電鎖 x 1 / 警報器 x 1)			
ID 設 定	指撥開關 (ID1 - ID16)			
電源輸入	9 - 13VDC			
消耗電流	200mA (最大)			
工作溫度	0°C ~ 60°C			
外殼材質	ABS			
尺 寸	120mm(長) x 80.2mm(寬) x 23.5mm(高)			
重 量	100g	104g	112g	120g
訂購資訊				
AR1000	13.56MHz Mifare讀卡機		AR1100	125KHz EM讀卡機
AR1000K	13.56MHz Mifare按鍵型讀卡機		AR1100K	125KHz EM按鍵型讀卡機